



Emergency SAMCOM SLR158 EXIT Single Double, berkualitas tinggi & memenuhi standar keamanan internasional sebagai lampu tanda darurat exit

Description

Emergency Samcom SLR158 EXIT Single Double, berkualitas tinggi & memenuhi standar keamanan internasional sebagai lampu tanda darurat exit.

Mode pengoperasian maintained, hemat listrik dan mempunyai durasi 2~3 jam emergency serta dilengkapi baterai high temp rated nickel cadminium cell.

Desain ramping dan kompak serta ringan, rendah EMI serta dilengkapi secara khusus Hybrid IC,mempunyai tingkat kecerahan tinggi, berdaya pakai lama, mudah dalam pemasangan.

Jenis lampu lainnya Lampu Emergency Darurat 2x3w LED.

Cocok digunakan sebagai penerangan untuk:

- untuk exit sign gedung perkantoran,
- banyak dipakai untuk sekolah modern,
- sangat cocok sebagai penunjuk arah gedung stasiun,
- lampu emergency untuk shopping center atau mall,
- dan berbagai kebutuhan lainnya sesuai fungsi.

Spesifikasi emergency SAMCOM slr158 :

1. input voltage: 230Vac 50/60Hz ±10% A:0.34 PF:0.77
2. battery: 2,4V 2,5Ah/4,5Ah high temp rated cadminium cells
3. lamp used: 1.8w SMT Nichia white LED or T5 white LED tube > 50.000 hrs
4. rated period: >2hrs, 3hrs
5. mode: maintained
6. power consumption: <4VA
7. charge monitor: Ø5mm bi-colour LED (green: normal / red: fault)
8. recharge period: 16~24h
9. emergency luminance: >8cd/m²
10. electromagnetic field: 17m gause @0.1m
11. charger: hybrid controlled charger
12. protection: low volt cut-out to prevent battery over discharge
13. contruction: electrode galvanished sheet steel with epoxy powder coating 20mm ØK/O hole
14. feature: fire retardant acrylic opal diffuser
15. dimension: 475(L)*92(W)*270(H) mm
16. weight: 2,70kg (nett) / 2,80kg (gross)
17. compliance: SS263-2/A2-2008, SS563-1-2010x SS563-x/A1-2013