



Lampu Emergency ARTALUX AR860 LED 2x5W hadir sebagai jawaban utama atas kebutuhan pencahayaan darurat modern Anda

Description

Lampu Emergency ARTALUX AR860 LED 2x5W: Solusi Pencahayaan Darurat Handal untuk Rumah & Kantor

Mati listrik mendadak sering kali mengganggu aktivitas harian, membahayakan keselamatan di area komersial, hingga menghambat operasional kantor. Untuk menjaga suasana tetap aman dan terang, Anda membutuhkan sistem penerangan darurat yang tidak hanya terang, tetapi juga tahan lama dan fleksibel. **Lampu Emergency ARTALUX AR860 LED 2x5W** hadir sebagai jawaban utama atas kebutuhan pencahayaan darurat modern Anda.

Lihat produk serupa model dipasang pada plafon ceiling: Lampu Emergency Ceiling Plafon LED 3W.

Mengapa Pilih ARTALUX AR860 LED 2x5W?

Didesain dengan standar keselamatan tinggi, unit pencahayaan darurat dari ARTALUX Lighting ini menawarkan berbagai keunggulan teknis yang ideal untuk berbagai area indoor seperti koridor, tangga darurat, gedung perkantoran, maupun hunian pribadi.

1. Sorot Ganda Fleksibel (Lampu Bisa Diputar)

Keunggulan utama dari seri AR860 ini adalah fitur sorot ganda berdaya **2 x 5 Watt** yang menggunakan teknologi LED modern. Arah pencahayaan dapat disesuaikan dan diputar ke berbagai sudut ruangan, memastikan tidak ada area gelap yang berpotensi membahayakan saat terjadi pemadaman listrik.

2. Material Tahan Api (Fireproof PVC)

Keamanan adalah prioritas. Bodi lampu menggunakan material *Fireproof PVC* berwarna putih bersih yang tahan panas serta tidak mudah terbakar. Material ini memberikan perlindungan ekstra apabila terjadi korsleting listrik di sekitar area instalasi.

3. Performa Baterai Tangguh & Cahaya Terang

Diperkuat baterai jenis *Sealed Acid (4V 4.0AH)* dengan sistem pengisian daya (< 24 jam), lampu ini mampu memberikan cahaya putih terang bernilai temperatur warna **6500K (Cool Daylight)**. Hasil pencahayaan tajam, jernih, dan nyaman di mata.

4. Penggunaan Tegangan Luas

Dengan input voltase fleksibel antara **AC 85–265V (50/60Hz)**, unit ini sangat stabil digunakan meski terjadi lonjakan atau penurunan tegangan listrik di tempat Anda.

Spesifikasi Teknis ARTALUX AR 860

Berikut adalah rincian spesifikasi lengkap produk untuk referensi Anda:

Merek	ARTALUX Lighting
Kode Produk	AR 860
Tipe / Deskripsi	Lampu Emergency LED Sorot Ganda
Konsumsi Daya	2 x 5 Watt (Total 10W)
Tegangan Input	AC 85-265V (50/60Hz)
Tipe Baterai	Sealed Acid (4V 4.0AH)
Durasi Isi Daya	< 24 Jam
Temperatur Warna	6500K (White / Cool Daylight)
Dimensi Unit	300 x 100 x 140 mm
Material Bodi	Fireproof PVC (Putih)
Tingkat Proteksi	IP20 (Khusus Penggunaan Indoor)

Dapatkan Lampu Emergency ARTALUX AR860 Sekarang!

Jangan tunggu sampai pemadaman listrik mengganggu kenyamanan dan keselamatan gedung Anda. Amankan persediaan penerangan darurat berkualitas terbaik dengan harga bersahabat.

Beli Sekarang / Hubungi Kami